

Свидетельство о приемке и продаже.

Наружная панель JSB-V084

Серийный номер _____

Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации 28.07.2009
(штамп ОТК)

Дата продажи _____

Торговая организация _____
(штамп организации)

Дата установки _____

Монтажная организация _____
(штамп организации)

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Для видеомониторов 4-х проводной серии Commax, Косом

Руководство по эксплуатации



Модель: JSB-V084

- вандалозащищенное исполнение;
- голосовая связь;
- скрытое видеонаблюдение;
- встроенная ИК подсветка;
- возможность подключения до 4х абонентов;
- дистанционное управление замком;
- возможность подсвечивания названий абонентов.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ



VOLIX DEVICE

Технические характеристики.

Максимальная мощность динамика 0.5Вт.
Полоса пропускания микрофонного усилителя 60...3000Гц.
Разрешающая способность видеокамеры 400 ТВ лин.
Чувствительность ПЗС матрицы 0.1 люкс
Интенсивность ИК подсветки позволяет в полной темноте различать объект на расстоянии 1м.
Габаритные размеры 162x62x22
Масса 0.3кг
Диапазон рабочих температур -35...+50°C

Установка, подключение и настройка JSB- V084.

JSB- V084 рекомендуется крепить к стене вблизи входной двери или непосредственно к входной двери. Панель выпускается настроенной и не требует дополнительной регулировки.

1. Проложить для каждого абонента 4-х проводный кабель сечением 0.2- 0.7мм² для соединения панели JSB- V084 с видеодомофоном. Если требуемая длина кабеля превышает 30 метров, то для передачи видеосигнала необходимо использовать экранированный кабель.

2. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax проложить 2-х проводный кабель сечением 0.5- 1мм².

3. Подключить 4-х проводный кабель панели JSB- V084 к видеодомофону в соответствии с таблицей:

Контакт на мониторе		Цвет провода панели	Назначение сигнала
Commax	Косом		
1	3	Желтый	Аудиоканал
2	2	Чёрный	Общий
3	1	Красный	+12В
4	4	Белый	Видеоканал

Количество полос на бирке кабеля соответствует номеру канала

4. При наличии электроуправляемого замка и использовании домофона Commax включить 2-х проводный **чёрно-белый** кабель панели JSB- V084 в цепь питания замка (полярность значения не имеет).

5. Проверить работоспособность системы. Разговор может вести только вызываемый абонент, при этом видеоизображение для остальных абонентов не отключается.

6. Для использования подсветки табличек с названиями (именами) абонентов подключить 2-х проводный **чёрно-красный** кабель к внешнему источнику постоянного напряжения 12В (красный провод +12В, чёрный – общий)

7. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Рекомендуется рассверлить шлицы крепежных элементов и закрыть их заглушками, входящими в комплект поставки.
8. Установить на панель под съёмные стёкла таблички с названиями (именами) абонентов

Комплект поставки.

Лицевая панель	1шт.
Заглушки	2шт.
Саморезы 5x50	2шт.
Дюбеля 8x50	2шт.
Инструкция	1шт.
Упаковка	1шт.

Гарантийные обязательства.

- Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились
 - механические, термические и химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входного каскада;
 - нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам гарантийного ремонта обращаться:

Москва, пр-т Мира, д.124, корп. 14, цокольный этаж, вход со двора (с правой стороны в торце здания)

т.+7 495 7887742 e-mail: service@jsbsystems.ru www.jsbsystems.ru

Предприятие изготовитель: VOLIX Device LTD

Россия, 214012 г.Смоленск, ул.Шевченко, 86.

e-mail: volix@volix.ru http: www.volix.ru